

**Statten Sie jeden Arbeitsplatz mit einer Dockingstation aus, die in ihrer Klasse neue Maßstäbe setzt**

Beginnen Sie Ihren Tag mit weniger Aufhebens und mehr Betriebsamkeit. Die HP USB-C 100W G6 Dockingstation startet Ihr Ökosystem, wenn Sie sich ihm nähern, stellt eine sofortige^[1] Verbindung über ein einziges USB-C-Kabel[®] her und optimiert Ihre Konfiguration mit zahlreichen Anschlüssen und nahtloser, sicherer Konnektivität – während Sie gleichzeitig mit der Remote-Verwaltung auf dem neuesten Stand bleiben.

**Fährt hoch, bevor Sie sich setzen konnten**

Machen Sie sich sofort an die Arbeit mit HP Quick Connect^[1], das Ihren Arbeitsplatz bereits hochfährt, sobald Sie sich ihm nähern. Die HP USB-C 100 W G6-Dockingstation bietet eine schnelle, nahtlose Konnektivität mit zahlreichen Anschlüssen und bis zu 100 W Leistung über ein einziges Kabel^[2] für sofortige Produktivität ohne Kabelgewirr.

Fernmanagement

Das Cloud-Management mit Poly Lens^[3] ermöglicht ein Fernmanagement von überall aus. Verwalten Sie jederzeit automatische Firmware-Updates und überwachen Sie problemlos Telemetrie und Analytik, um Arbeitsbereiche zu optimieren und Benutzerinnen und Benutzer wirksam zu unterstützen.

Alles sicher und geschützt

Verhindern Sie potenzielle Bedrohungen mit HP Wolf Security^[4] und kombinieren HP Sure Start^[5] und das Zero Trust Framework zu umfassender End-to-End-Sicherheit. Arbeiten Sie bzw. lehnen Sie sich beruhigt zurück in dem sicheren Wissen, dass alles geschützt ist, von der Dockingstation bis zur Cloud.

Funktionsumfang**Mehr Anschlüsse. Mehr Flexibilität.**

Mehr Anschlüsse bedeuten mehr Möglichkeiten. An einen HDMI 2.1-, zwei DisplayPort™ 1.4-, zwei USB-C[®]- und drei USB-A-Anschlüsse können Sie alle Ihre Geräte anschließen.^[8]

Intuitives, kompaktes Design

Mit der intuitiven LED-Beleuchtung und On-Screen-Display-Benachrichtigungen sind Sie in puncto Gerätestatus-Updates stets auf dem neuesten Stand. Nutzen Sie die vielfältigen Kabelanschlussmöglichkeiten auf der Rückseite und werden Sie das Kabelwirrwarr auf Ihrem Schreibtisch los – und das alles in einem kompakten Design.

Eine umfassende Verwaltungstool-Suite

Ermöglichen Sie Ihrer IT das Management und die Nachverfolgung Ihrer Dockingstations nach Produktname, Seriennummer und MAC-Adresse von überall aus mit den zeitsparenden, anwenderfreundlichen Electronic Tag (eTag)- und den HP CMSL-Managementtools.^[9]

3-jährige Herstellergarantie

Mit der dreijährigen eingeschränkten Garantie, die technischen Support, Diagnoseservice und Hardware-Austausch umfasst, können Sie sich ganz beruhigt zurücklehnen.

Mit myHP kompatibel

Profitieren Sie mit der myHP Anwendung von HP Hardware- und Software-Innovationen. Über das zentrale Dashboard greifen Sie auf die Einstellungen Ihrer Dockingstation und anderer Geräte zu.^[10]

Technische Daten

Formfaktor	Dockingstation
Abmessungen (B x T x H)	12,1 x 12,1 x 5,1 cm
Abmessungen (B x T x H)	4.76 x 4.76 x 2 in
Gewicht	680 g
Gewicht	1.49 lb
Paketabmessungen (B x T x H)	39,6 x 95 x 171 cm
Paketabmessungen (B x T x H)	15.59 x 3.74 x 6.73 in
Paketgewicht	1085,5 g
Paketgewicht	2.39 lb
Videoanschlüsse	HDMI; DisplayPort™-Ausgang
Anschlüsse	1 USB Type-C® 10 Gbit/s Signallrate (Datenübertragung und 15 W USB Power Delivery)
Anschlüsse	1 USB Type-A, 10 Gbit/s Signallrate (mit Ladefunktion); 1 Vorrichtung für Nano-Sicherheitsschloss
Anschlüsse	2 USB Type-A 5 Gbit/s Signallrate (mit Ladefunktion); 1 HDMI 2.1; 2 x DisplayPort™ 1.4; 1 RJ-45 (2,5 GbE); 1 USB Type-C® 10 Gbit/s Signallrate (Datenübertragung und 15 W USB Power Delivery)
Managementfunktionen	HP CMSL; Offline-Firmware-Updates eTag; PXE Boot; Wake on LAN (Aus dem Energiesparmodus oder Ruhezustand); MAC-Adressdurchlauf (aus dem Ein-, Aus-, Energiespar- oder Ruhezustand); LAN-/WLAN-Umschaltung ^[7, 8]
Nachhaltigkeitsspezifikationen	Plastikfreie Verpackung; Mindestens 35 % recycelter Haushaltskunststoff; Verpackt in mindestens 35 % recycelte Wellpappe
UPC-Nummer	198415314048
Herstellergarantie	3 Jahre eingeschränkte HP Garantie
Lieferumfang	HP USB-C 100 W G6-Dockingstation; 120-Watt-Netzteil; Produktinformationen; Garantiekarte

Als Beste empfohlene Displays, Zubehörteile und Services

Keine als Beste empfohlene Displays, Zubehörteile und Services

Fußnoten für Text

[1] HP QuickConnect muss auf dem BIOS des PCs und an der Dockingstation aktiviert sein. HP QuickConnect ist auf bestimmten HP G11 Intel sowie G12 Intel und AMD PCs verfügbar. Bluetooth ist erforderlich. Nicht für TAA-Versionen verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer HP Vertriebsmitarbeiterin/Ihrem HP Vertriebsmitarbeiter vor Ort.

[1] Für vollständige Daten- und Videofunktionen muss der PC Folgendes unterstützen: DisplayPort™ alt mode, Thunderbolt™ 3 alt mode oder USB4 über den USB Type-C® Anschluss. Ladefunktion und Port-Replikation werden auf Notebooks unterstützt, welche die USB Type-C®-Stromversorgungsspezifikationen implementiert haben. HP QuickConnect, Wake-on LAN aus Hot und Cold Dock, Wake-on LAN aus S4/S5 und MAC Address Pass-Through, S0, S3, S4, S5 Hot und Cold Dock-Funktionen nur bei HP oder von HP unterstützten Notebooks. HP stellt keine Ethernet- und Audiotreiber auf Mac-PCs bereit. Die Ein-/Aus-taste zum Ausschalten oder zum Aktivieren des Systems ist abhängig von der Implementierung der zugehörigen und optionalen Power Delivery-Spezifikation.

[3] Poly Lens ist eine cloudbasierte Lösung für das Gerätemanagement, die umsetzbare Erkenntnisse und Analysen rund um einheitliche Kommunikationsendgeräte wie Poly Sprach-, Video- sowie Headset-Geräte bietet und separat als eigenständiger Service vertrieben werden kann. Internetzugang ist erforderlich. Poly Lens App kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: <https://www.poly.com/us/en/products/services/cloud/poly-lens/app>.

[5] Basierend auf HPs interner Analyse von Dockingstationen, die über eine automatische Validierungs- und Selbstreparatur-Firmware verfügen, die Anforderungen von NIST 800-173 erfüllen, RJ-45 deaktivieren können und eine Liste der autorisierten BIOS-MAPT umfassen. HP Sure Start auf der HP Thunderbolt- und USB-C G6-Dockingstation unterstützt die Überprüfung der Firmware-Integrität und die Wiederherstellung beim Hochfahren und Trennen der Dockingstation. Enthalten sind jedoch keine der für HP Sure Start in HP-Notebooks typischen Echtzeit- und Laufzeit-Schutzfunktionen oder die Microsoft SCCM-Integration.

[8] Wird mit Netzkabel geliefert.

[9] Installation von Windows Management Instrumentation erforderlich. Erfordert Windows 10 oder höher.

[10] Erfordert Windows 10 oder höher.

Fußnoten für technische Daten

[7] Ihr Computer unterstützt möglicherweise Wake on LAN aus dem Aus-Zustand, dem Ruhezustand oder dem Standby-Modus oder nur, wenn der Computer eingeschaltet oder im Ruhezustand ist.

[8] Ihr Computer unterstützt möglicherweise die Weitergabe von MAC-Adressen im Ein- und Aus-Zustand, im Ruhezustand oder nur, wenn der Computer eingeschaltet ist oder sich im Ruhezustand befindet. Thunderbolt™ Host Systeme erfordern Thunderbolt™ Software (mindestens SW 17.x). Ethernettreiber müssen für die automatische Umschaltfunktion von Kopfhörern separat auf nicht-HP Windows Systemen installiert werden. Die Treiber sind auf der HP Website verfügbar. Für Apple PCs sind von HP keine Ethernet- und Audiotreiber erhältlich. Firmware-Aktualisierungen werden nur für Windows-basierte Host-Systeme angeboten. Bestimmte Features sind auf von HP nicht unterstützten oder nicht-HP Notebooks nicht funktionsfähig: • Einschaltknopf zum Einschalten oder Aktivieren des Systems. • Wake on LAN aus Hot- und Cold-Dockingstationen. • Wake on LAN aus S4/S5. • MAC-Adressen-Passthrough S0, S3, S4, S5, beim Anschluss eines ein- oder ausgeschalteten Notebooks an die Dockingstation.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Services ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Services explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

USB Typ-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.

