ProductSheet

МФУ HP LaserJet Pro M130nw (G3Q58A)

Оцените удобные возможности для работы с помощью самых компактных беспроводных МФУ HP LaserJet и картриджей с технологией JetIntelligence.

Оцените удобные возможности для работы с помощью самых компактных МФУ HP LaserJet и картриджей с технологией JetIntelligence. Это беспроводное МФУ позволяет печатать документы профессионального качества с различных мобильных устройств[1], сканировать и копировать материалы, а также значительно экономить энергию.

Создано для эффективности
Это МФУ — самое компактное устройство HP в линейке LaserJet. Оно объединяет в себе возможности печати, сканирования и копирования, при этом занимает совсем немного места.

Мобильная печать без проблем
Печать с iPhone® и iPad® с помощью технологии AirPrint® с автоматическим подбором масштаба в соответствии с форматом бумаги.[5]

Неизменно высокое качество печати HP
Черный тонер обеспечивает высокую контрастность черно-белых текстов, шрифтов и графических изображений.

Особенности

Одно компактное устройство для печати, сканирования и копирования

Быстрая печать первой страницы из режима готовности

Технология HP Auto-On/Auto-Off

AirPrint® с контролем наличия носителей

Спецификации

Технологии разрешения при печати	HP FastRes 600, HP FastRes 1200
Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества)	Разрешение до 600 x 600 точек на дюйм, HP FastRes 1200 (качество 1200 точек на дюйм)
Скорость черно-белой печати (ISO, A4)	До 22 стр./мин.
Функции	Печать, копирование, сканирование
Двусторонняя печать	Ручное включение двусторонней печати.
Нагрузка (A4, в месяц)	До 10 000 страниц
Возможности интеллектуального ПО принтера	HP ePrint, Apple AirPrint™, технология мгновенного закрепления тонера, технология HP Auto-On/Auto-Off, картриджи JetIntelligence; приложение HP Smart
Возможности интеллектуального ПО для копира	копирование документов
Расширенные возможности сканирования	Отсутствует
Возможности ПО для факсимильной связи	Отсутствует
Технология энергосбережения	Технологии HP Auto-On/Auto-Off; технология мгновенного закрепления тонера
Картриджи для замены	HP 17A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet CF217A, Черный (1600 стр.); HP 19A, Оригинальный картридж фотобарабана HP LaserJet CF219A (12 000 стр.)
Подключение, стандартное	Высокоскоростной разъем USB 2.0 (устройство); встроенный сетевой разъем Fast Ethernet 10/100Base-TX; беспроводное подключение
Подключение, дополнительно	Отсутствует
Модем	Отсутствует
Сетевые возможности	Ethernet 10/100
Беспроводной	Стандарт (Wi-Fi 802.11b/g/n)
Мобильная печать	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; сертификация Mopria; Wi-Fi Direct®
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; обнаружение веб-служб; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMPv1/2/3; HTTP/HTTPS
ПО в комплекте	Для ОС Windows: HP Software Installer, HP Software Uninstaller (кроме Win8+), драйвер печати HP PCLmS, HP Device Experience (DXP), справка для веб-служб HP (HP Connected), установка устройств и ПО, интерактивные руководства пользователя, HP Printer Assistant, драйвер сканера HP, приложение HP Scan, драйвер факса HP (только комплект 4:1), приложение HP Fax (только комплект 4:1), HP Product Improvement Study; для Mac OS: экран приветствия (направляет пользователей на веб-сайт http://www.HP.com или источник приложения для ПО LaserJet)
Совместимые операционные системы	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32- или 64-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer; Windows Vista®: только 32-разрядная версия, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, дисковод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Internet Explorer 8; Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 Гбайт свободного места на жестком диске, доступ к Интернету, USB Linux (дополнительную информацию можно найти на сайте http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)[6]
Характеристики устойчивого воздействия на окружающую среду	Без содержания ртути
Сертификация Energy Star	Да
Экологические этикетки	Соответствие стандарту ENERGY STAR®
Совместимость с Blue Angel	нет; См. документ ECI
Скорость копирования (чёрное, обычный режим, A4)	До 22 копий/мин
Стандартные функции цифровой отправки	Отсутствует
Работа с факсами	Отсутствует
Формат файла сканирования	JPEG, PDF, PNG.
Режимы ввода при сканировании	Сканирование с помощью HP LaserJet Scan (Windows®); HP Director (Macintosh) либо ПО, совместимое с TWAIN или WIA
Технология сканирования	Контактный датчик изображения
Тип сканера	Планшетный
Площадь изображения (метрическая система)	57,58 x 11,88 мм
Дисплей	2-строчный ЖК-дисплей
Размеры (Ш x Г x В)	398 x 288 x 231,1 мм
Вес	6,8 кг
Потребляемая мощность	255 Вт (активное состояние, печать), 4,2 Вт (режим готовности), 1 Вт (спящий режим), 0,7 Вт (автоматическое выключение/автоматическое включение по сигналу от устройства USB, включено при поставке)[7]
Блок питания	Встроенный блок питания
Комплект поставки	МФУ HP LaserJet Pro M130nw; начальный лазерный картридж HP LaserJet, Черный (700 стр.); картридж фотобарабана HP LaserJet (12 000 стр.); шнур питания; кабель USB; руководство по началу работы; плакат с инструкциями по настройке; листовка с информацией о технической поддержке; компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру[9]
Гарантия производителя	Гарантия на замену запчастей сроком на один год. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства. Информация об отмеченной наградами программе поддержки HP и ее возможностях в вашем регионе доступна на веб-сайте http://www.hp.com/support.

Рекомендуемые дисплеи, принадлежности и услуги

Нет самых рекомендуемых дисплеев, принадлежностей и услуг

Примечания

[1] Может также потребовать ся приложение или программное обеспечение и регистрация учетной записи HP ePrint. Для работы некоторых функций требуется приобретение дополнительного устройства. Дополнительные сведения см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[5] На мобильном устройстве должна быть установлена iOS v7.0 или более поздняя версия. Дополнительные сведения см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/mobileprinting.

Примечания к техническим характеристикам

[6] Не поддерживаются операционные системы Windows® XP (64-разрядная) и Windows Vista® (64-разрядная); входящее в комплект ПО поддерживает не все указанные совместимые операционные системы, полнофункциональное программное обеспечение доступно только для Windows 7 и более новых версий, для устаревших версий ОС Windows (XP, Vista и соответствующих серверных ОС) доступны только драйверы, для Windows Server 2003 (32-разрядная) и Windows Server 2008 (32/64-разрядная), а также Windows Server 2008 R2 (64-разрядная), Windows Server 2012 (64-разрядная) и Windows Server 2012 R2 (64-разрядная) устанавливаются только драйверы печати, сканирования и факса, ОС Windows RT для планшетов (32/64-разрядная) использует упрощенный драйвер печати HP, встроенный в операционную систему, в системах на базе ОС Linux используется встроенное ПО HPLIP

[7] Требования к питанию зависят от страны или региона покупки принтера. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может вывести принтер из строя и послужить причиной аннулирования гарантии. При измерениях значений энергопотребления за основу обычно берется устройство 115 В.

[9] Стартовый картридж HP LaserJet, черный (700 страниц), оригинальный фотобарабан HP LaserJet (12 000 страниц). Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых изображений и других факторов. Подробнее см. по адресу http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
http://www.hp.com/ru

Продукт может отличаться от представленного на изображениях. © HP Development Company, L.P., 2018 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.